

# Sensorkopf SKL-A1 IR

Der Sensorkopf SKL-A1 IR dient der Ankopplung des BFI Lichtwellenleiters an bestimmten Gasturbinen. Der Flansch ist speziell auf Dreilochsysteme zur Befestigung ausgelegt.



## 1 | Technische Daten

Spektrale Empfindlichkeit	300 nm bis 2700 nm
Öffnungswinkel der Linse	2,7°
Material	Edelstahl 1.4301
Ausrichtung	axial
Betriebstemperatur	-60 °C bis +400 °C
Abmessungen	75 mm x 89,5 mm
Lochkreis	60 mm
Befestigungsschraube	M7
LWL - Anschluss	M30
Gewicht	ca. 0,75 kg

## 2 | Abmessungen

